

浦力适  PUREST

家用智能除湿干衣机

YL-2G10EC

e管家APP智能远程
WiFi连接操作手册

请于使用本机前阅读此说明书
并将其保存好以备将来参考



扫二维码下载e管家APP



注意

机器经过搬运或运输后，请直立放置
两小时后，再行上电使用，以免运输
搬运过程中机器倒置或横放造成机器
运行不良。

APP智能远程WIFI连接

必备硬件

- 1 智能手机（安卓Android5.0以上或苹果ios9.0以上）。



- 2 浦力适智能除湿干衣机YL-2G10EC。



- 3 可联网无线路由器一台(路由器信号只支持2.4G)。



必备软件

- 1 下载APP > e管家 <，手机扫二维码下载并安装，如下图。




扫二维码下载e管家APP

- 2 智能手机安装完成后，手机界面会生成相应的e管家快捷图标，如下图。



苹果权限设置

- 1 下载完成后点击设置 > 通用 > 设备管理，如下图：



APP智能远程WIFI连接

2 再点击设置图标后面的“>”符号，点击信任即可，如下图：



2 手机界面出现手机号码或邮箱登录，请输入个人手机号码或邮箱，点击获取验证码，再输入验证码，如下图：



手机连接除湿机步骤

⚠ 注意 连接前请先确保无线路由器是打开并且可正常连网，并将手机WLAN网络功能开启且确认已处于连接无线路由器状态，智能除湿机亦在上电及运行状态中。

1 打开手机上e管家智能APP软件，手机出现界面，并点击“登录”，如下图：



3 验证完成后，请点击中间④添加设备，如下图：



4 手机出现在“添加设备”界面，点击“设备已通电”，再按下一步，如下图。



APP智能远程WIFI连接


5 手机出现在“WIFI”界面，此时自动配对WIFI名称，请确认输入WIFI名称的密码后，再点击下一步，如下图：



6 手机出现在“初始化”界面，此时界面会显示（您的手机连接到“XPG-GAgent-xxx”并返回到这个应用程序，设备密码：123456789），点击更换WIFI，如下图：



7 此时请长按除湿机控制面板上的湿度设定键，以进行机器端与手机端的配网动作，配网过程中如下图标处于闪烁状态，如下图：



8 手机进入设置 > 无线局域网，找到“XPG-GAgent-xxx”，输入设备密码：123456789，并点击加入并返回“e管家”APP应用程序，如下图：



9 此时手机出现在“初始化”界面，并且机器与手机正在配网，如下图：



10 机器与手机配对成功，手机出现在“选择设备的房间”的界面，点击默认输入设备名称，再点击确定即可完成配对动作，手机界面如下图：



APP智能远程WIFI连接

手机操控界面说明

1 配网完成后，点击您备注设备后面的圆圈符号，即可进入手机端的设备控制面板，进行远端操控，如下图：



说明：

- 控制面板界面，橙色表示该功能开启，灰色表示该功能关闭；
- 中间的当前状态为机器所测到当前环境及机器运行实际情况，湿度设置左右“+”“-”；
- 手机端APP操作功能与机器实体操作大小异，当操作手机APP功能设置时，则相应的机器各项指标灯及功能也会同步变动。

2 点击条件工作日>定时，选择你想要工作设定跟工作时间，再点击确定；点击结果添加>除湿机>开启或关闭，再点击右上角保存（其他场景设置亦如此），如下图：



智能分享

手机在除湿机的操作界面，点击最右上角的图标，点击分享设备，出现一个二维码，另一个手机可打开e管家APP扫此二维码（分享功能只有第一个连上除湿机的手机才具有分享功能），如下图：



⚠ 注意 ● 一个二维码只能扫一个手机，如需再与另一个手机联网，需要退出当前二维码再点击生成。


智能场景设置

1 手机界面点击智能，手机在场景界面，点击右上角的“+”号，点击回家，点击条件工作日>完全手动，点击结果添加>除湿机>开启或关闭，再点击右上角保存（其他场景设置亦如此）如下图：



机器解除配网绑定

机器在通电开机运行状态下，同时长按定时设定键和开关键不放，此时数码管显示如下图案，表示机器正在进行解除绑定中，如下图：



⚠ 注意 ● 解绑完成后需要按开关键重新开机方可配网